



## 28MHz AM/FM トランシーバ



波長の短い HF バンド 28MHz はハンドヘルドトランシーバを用いた長距離通信を可能とします。刻々と変化するコンディションを把握、遙か遠方の局と交信することはアマチュア無線の醍醐味です。

QYT28 はスプラディック E 層による長距離 FM-DX コンタクト、レガシーな AM モードによるローカル局、いずれも楽しめる 28MHz ファン待望の無線機です。QYT 社はヨーロッパで培われた HF 業務用技術により、日本国内にスプリアス適合するトランシーバを提供します。

### 主な特徴

- ・28.0-29.7MHz バンドフルカバー
- ・AM/FM デュアルモード
- ・4W 出力、大容量バッテリー 4200mAh 付属
- ・大型マルチファンクション表示 LCD
- ・NB/HIC 雑音低減 /SCAN 豊富な受信付加機能
- ・日本国アマチュア無線バンド用チャンネル配置
- ・国内サポート (初期不良交換・EEPROM 復旧)

### 仕様

#### <共通>

変調方式	AM/FM
周波数範囲	28.000-29.700
周波数ステップ	5/10kHz(AM/FM)
周波数偏差	5.0 ppm
電源電圧	+12V
重量	445g
外形サイズ (突起含む)	165x67x44mm
周波数制御方式	PLL シンセサイザ
使用温度範囲	-20 °C to +55°C
送信時電流	2A
受信時電流	0.8A, standby0.2A

アンテナコネクタ	BNC
<送信部>	
出力電力	4W
スプリアスレベル	-54dBc
受信不要放射	4nW
変調ひずみ	>5%
アンテナインピーダンス	50 ohm
<受信部>	
感度	>1 $\mu$ V S/N 10dB
イメージ比	70dB
隣接チャンネル干渉抑圧	60dB
中間周波数	10.695MHz(1st) 455kHz(2nd)
AGC 安定度	>10dB change
AGC 動作範囲	10 to 500000uV
オーディオ出力	3W 8 ohm
音声周波数範囲	300-3000Hz

### 付属品

バッテリーパック、ヘリカルアンテナ、AC アダプタ、充電スタンド、ベルトクリップ、ストラップ、説明書



### 価格・オプション

本体 16,800 円 (為替による価格変動があります)  
ロッドアンテナ、スピーカーマイク、スペアバッテリー

### 保証・禁止事項

通常の使用方法において 1 Year  
日本国外向け周波数に変更することはできません。

### QYT ELECTRONICS CO., LTD.

Add: NO.166 Gaoyang, Houtian, Fengzhou,  
Nan'an, Quanzhou, Fujian, China

Tel : +86-595-86781963

Fax : +86-595-86785963

## QYT ELECTRONICS

